



- ・ Model-565 SOFIA FM SiteStreamer+はFM受信した音声を、アナログ、AES3デジタル、およびAoIPストリーミングオーディオ出力で提供します。
- ・ Webインターフェースを介して受信状況、RFスペクトラム、過去最大24時間の受信状態のヒストグラム、アラームログを表示します。
- ・ 受信周波数は64MHz～107.9MHz対応
- ・ RFおよびオーディオ信号の測定値を監視し範囲外の状態やその他の受信エラーに対して電子メールまたはテキストメッセージアラームを送信する機能を持っています。
- ・ 音声ロス、RF信号低下、パイロット信号ロス時に外部アラーム出力可能



|             |   |
|-------------|---|
| 定格          |   |
| 受信周波数       | 64.0MHz-107.9MHz、100kHzステップでチューニング可能              |
| 受信感度        | ≤10uV (SNR=50dB, モノラル)                            |
| デエンファシス     | 50/75 μs切り替え可能                                    |
| 周波数特性       | 20Hz-15kHz: ±1dB, 50 μs/75 μsデエンファシス              |
| アンテナ入力      | 75Ω、BNCコネクタ                                       |
| オーディオアナログ出力 | XLR-3(M)コネクタ、アクティブバランス、-15dBu～+15dBu              |
| デジタル出力      | AES/EBU: XLRコネクタ、24bitステレオ出力、-30dBFS～0dBFS        |
| ヘッドホンジャック   | 3.5mm TRS ミニジャック                                  |
| 動作監視        | SNMPユーティリティをサポート、SMTPメール送信機能                      |
| GPOポート      | アラーム出力 無音検知、RF信号低下、パイロット損失等プログラム                  |
| AoIPポート     | Dante (44.1kHz)またはDante/AES67 (48kHz)、LiveWire 対応 |
| LANポート      | RJ45 x1、TCP/IPネットワーク (セッティングとモニター)                |
| 電源          | DC 12V / 450mA                                    |
| サイズ         | W=203, H=42, D=127 (mm) 突起、コネクタ含まず。               |
| 質量          | 1kg (本体)  |
|             | ※別売りの1Uサイズラックマウントキットでラックマウント可能。                   |