

# ES-150U

## Master Clock System Switcher

ES-150U は、入力のESE タイムコード、SMPTE/EBU タイムコード入力を監視し、異常時に信号を自動で切り替えるマスタークロックスイッチャーです。  
A 及び B の 2 系統入力があり、A 系のマスタークロックを監視し、自動またはマニュアルで B 系に切り替えます。監視するタイムコード及び切り替え動作モードの選択が可能です。

### 定格:

#### A/B 入力

SMPTE	XLR3-31 コネクタ トランス入力
ESE (TC90)	BNC コネクタ
UTIL1~3, A/B	BNC コネクタ

#### 切替え出力

SMPTE	XLR3-32 コネクタ
ESE (TC90)	BNC コネクタ
UTIL1~3	BNC コネクタ、BNC の信号(例 10MHz Ref.) を切替します。

#### BCD、ステータス出力

DSUB-25 コネクタ。ステータスはリレー接点出力

#### /web ブラウザ接続サポート (オプション)

RJ45 イーサネット 10/100Base-T,  
TCP/IP Stack : IPv4, IPv6 コンパチブル  
プロトコル : SSL3.0/TLS1.0, SNMPV1/2/3agent, DHCPv6

電源 AC90-264V ユニバーサル電源、50/60Hz、最大消費電力 60W  
サイズ 482 (W) × 44 (H) × 255 (D) mm (コネクタなど突起含まず)  
質量 1.2kg

フロント



リア



### オプション

- /Clear フロントパネル クリアアルマイト仕上げ
- /DSP 電源二重化 (標準装備)
- /NET web ページで設定と監視
- /Custom 特注