SCA SOUND SOLUTIONS

Masterclock®

ACO

Automatic Change-Over



製品概要

ACO は、2 台の Masterclock GMR6000 タイムサーバーと組み合わせて使用し、電源障害、GPS 喪失、その他の問題が発生した場合に、一方の GMR6000 から他方へ自動的に切り替えるチェンジオーバーユニットです。

2 台の GMR6000 の選択は自動又は強制手動切り替え可能。
異常動作を知らせる LED 表示とアラーム接点出力。

2 台の GMR6000 の NTP/PTP サーバー機能は同じ IP アドレスに設定可能、ACO の制御により選択していない側の IP ポート(2,3)を停止します。ポート 1 は設定用、固有 IP アドレス割りつけ。

ACO-GMR6000 接続専用制御ケーブル付属

Standard Features

- 入力チャンネル × 6 （A/B)2 系統
- 出力チャンネル × 6 （切り替え出力）
- 切り替え 6 系統は BNC コネクター
- 冗長 AC 電源入力
- 信号源の自動切替または手動切替
- リアルタイム状態通知および制御された手動切替に対応するインターロック
- マルチ LED 状態表示

Specifications

入力
- A 入力 6 系統 BNC コネクター
- B 入力 6 系統 BNC コネクター
- GMR6000 接続制御コネクター
- タイムコード: IRIG-B0(DCLS), IRIG-B1 (AM), IRIG-A0 (AM), IRIG-A1 (AM), IRIG-E0 (DCLS), IRIG-E1 (AM), SMPTE 12M, 309M, 24/25/30 fps
  29.97 drop frame

出力
- NO/NC Dry Contact Relay Alarm
- 6x Output Channels
- Time Codes: IRIG-B0 (DCLS), IRIG-B1 (AM), IRIG-A0(DCLS), IRIG-A1 (AM), IRIG-H0 (DCLS), IRIG-E0 (DCLS),IRIG-E1 (AM), NASA36 (DCLS/AM), NAVY BCD (DCLS),HAVE QUICK II non-NATO, SMPTE 12M, 309M,24/25/30fps, 29.97 drop frame)
- アラーム接点出力

POWER
- IEC AC 90-240v, 50/60 Hz
- 消費電力 < 15W
- AC 入力または DC 入力のシングル電源構成またはデュアル電源構成可能

使用環境
- 温度: 0° ～ 60°C
- 湿度: ～ 90% (結露なきこと)

外形・構造
- ブラックメタルシャーシ
- ラックマウントタイプ
- 本体サイズ: 430w x 43h x 115d mm
- 質量: 0.5 kg

COMPLIANCE
- FCC, RoHS, CE Marked, ANSI
  PSE(国内検査)

株式会社エス・シー・アライアンス　　SCA サウンドソリューションズ社
〒134-0003 東京都江戸川区春江町 5-11-2　TEL: 03-5667-9678