



- AM受信サイトストリーマー。受信音声をIPストリーミングします。
- ストリーミング出力をウェブサーバーを通じてモニタリング可能。遠隔地に設置し、リモートモニタリング環境の構築に最適。
- アンテナ入力/アナログ音声入力を装備し、リモートで入力切替可能。コーデックの音声出力を接続することで、送信している音声とコーデックからの音声の両方を1台でモニタリング。
- 本体メモリーにエラーログ保存。SNMP監視機能。SMTPによるメール機能。
- ウェブブラウザで設定、受信状態をweb画面に表示します。
- 音声・RFロス時はアラームメール通報可能



## 定格

受信周波数	531kHz-1611kHz、9kHz (10kHz)ステップでチューニング
受信感度	≤100uV (SNR=40dB , BW: 6kHz)
オーディオ帯域	高域は6kHz, 4kHz, 3kHz, 2kHz (約-6dBポイント)選択可能
アンテナ入力	50Ω、Fコネクタ
オーディオ入力	XLRコネクタ、アクティブバランス、+4dBu/-10dBu
ヘッドホンジャック	3.5mm TRS ミニジャック
ネットワークポート	RJ45 x1、TCP/IPネットワーク (リモート設定、監視)
アラーム	RF信号低下、無音検知。SNMP リモート監視対応、SMTPメール通報対応
電源	DC 12V / 110mA、SMTPサーバーに接続して電子メール
サイズ	W=135, H=42, D=127 (mm) 突起、コネクタ含まず
重量	480g (ラックマウントキット実装の場合は1,080g) ※別売りの1Uサイズラックマウントキットでラックマウント可能。