

INOmini 674

AM Monitor Receiver



Model 674 INOmini AM Broadcast Monitor/Receiver は Inovonics 社の第二世代となるデジタルシンセサイザー方式、スモールファクターフォームのAM 放送監視チューナーです。

機能:

最新の DSP 技術を採用したフロントエンドから出力までフルデジタルのレシーバーです。フロントパネルの液晶表示は受信周波数、電波強度、オーディオレベル、設定状態などを表示。ジョグホイールを使用して簡単に機能を設定できます。搬送波のレベル低下および無音を検知してアラーム出力。受信音声を XLR バランス及び AES/EBU 出力。受信機設定パラメーターは不揮発メモリーに保存。DC12V 動作、AC アダプタ付属。

オプション

RK-00 ラックマウント金具

3 台実装例



INOVONICS
BROADCAST



仕様

受信帯域	531kHz~1611kHz 9kHz ステップ 520kHz~1710kHz 10kHz ステップ対応
アンテナ入力	50Ω Fコネクタトランスアイソレート入力
感度	10μV 時S/N=50dB 1mV 時S/N=60dB
オーディオ帯域	高域は6kHz, 4kHz, 3kHz, 2kHz (約6dB ポイント)選択可能
プログラム出力	XLR-3 (M) バランス出力、デュアルモノ レベル -15dBu~+15dBu の間0.1dB ステップ
デジタル出力	AES 44.1kHz, XLR-3 (M) バランス出力 レベル -30dBFS~0dBFS の間0.1dB ステップ
ヘッドホン出力	3.5mm ミニジャック。画面でレベル設定
アラーム	フロントパネル 赤点滅 タリール出力 オープンコレクタ出力 Low Signal: RF 信号レベル監視、開始とリセットレベルそれぞれ設定 Audio Loss: 検知レベル (-30dB~0dB) と検知時間 (1 秒~120 秒) 設定
USB ポート	mini USB、ファームウェアアップデート用
電源	DC12V, 275mA PSE 対応 AC アダプタ付属
サイズ	W=135, H=42, D=127 (mm)突起、コネクタ含まず
質量	0.5kg