ES-361UE / LX-361U

“U” Series Time Code Display

ES/LX-361UE はSMPTE/ EBU またはASCII シリアルタイムコードを受けた場合 ［時、分］を４桁で表示します。
ESE タイムコードを受けた場合（時：分または分：秒）を４桁で表示します。
ESE タイムコードはTC-76、TC-89、TC-90 に対応しています。
SMPTE はDrop Frame / Non Drop Frame に対応します。
内部DIP スイッチによりいくつかの機能を変更できます。
表示は14mm 高の黄色です。

機能:

入力信号は下記のいずれかを自動切り換えします。
ESE タイムコード信号(TC76,TC89 またはTC90)
SMPTE
ASCII (Format 0,1,A またはB(Timer) @9600bps, RS-232C,RS-422A,またはRS-485)
信号がSMPTE の場合日付表示はUser’s Bit のデータとなります。
TC76, TC89 及びASCII format 0 とB は年月日の情報がないので年月日は表示されません。

12 時間または24 時間表示切り換え可能。

ES-361UE

LX-361U

ES-361UEP

ES-361UEP/CLEAR

株式会社エス・シー・アライアンス　　SCA サウンドソリューションズ社
〒134-0003　東京都江戸川区春江町5-11-2　TEL：03-5667-9678