

ES-362UE / LX-362U

100 Minute Master Up/Down Timer

EX/LX-362UE は最大 100 分、プリセット可能なマスターアップ/ダウンタイマーです。

タイマー時間はフロントのサミールスイッチでプリセットできます。

操作スイッチは UP/DOWN/STOP/ZERO RESET/PRESET

5 個のスイッチはリモート可能です。

最大 100 台のスレーブディスプレイユニットを接続できます。

オプションで 1/10 秒表示、リレーコンタクト出力などが可能です。

機能:

4 桁表示、14mm 高、黄色、最大 00:00~99:59 (分、秒) を表示します。

オプション(T)の追加により 1/10 秒桁を表示します。

タイマー時間はフロントのサミールスイッチでプリセットできます。

タイマーは通常ストップボタンを押す以外は走りつづけますが、オプション(Z)を付加するとゼロで停止します。オプション(Y)はカウントダウン 0 秒でリレー接点パルス出力。

ストップボタンを押すとタイマーは停止します。UP ボタンを押すとその表示からカウントアップを開始します。DOWN ボタンを押すとその表示からカウントダウンを開始します。

RESET ボタンは表示をゼロにします。

PRESET ボタンを押すと 4 桁のサミールスイッチで設定した時間にセットされます。

RESET、PRESET ボタンはタイマーがカウント中でも機能します。

最大 100 台のスレーブユニットを接続可能です。

スレーブユニット例 4 桁表示 ES-361UE, ES/LX-366U, 991, ES-941U, 971 等



ES-362UE



ES-362UEP



LX-362U

オプション

D フルリモートパネル(サミールSW 付)、ケーブル 1.8m(変更可)

LT ライトタワー、IX 必要

N ダウンカウント→アップカウント@0 秒

T 1/10 秒桁表示

IX 3つのリレー接点出力、IZ 含む

Y ゼロカウント時リレー接点出力 100mSec

IZ カウントゼロで停止

P EIA 1U ラックマウントオプション

他