

TAC-810

ALARM COLLECTOR



TAC-810は放送システムなどの各機器からのアラーム接点をまとめ警告するユニットです。各機器からのアラーム接点（最大8入力）を受信し、1つのアラーム出力に集約（OR）します。

また、アラームが発報した機器をランプで表示し、何れかのアラームが発報中は、ブザーを鳴動します。

ブザーはスイッチにてON/OFFが可能です。電源はACアダプタ駆動(付属)。

機能:

- 簡易タイプのアラーム警報ユニット
- 複数のアラーム元をLED表示で簡単に識別
- 8つのアラームを集約し、1つのアラームとして出力
- アラーム発報時にブザー鳴動
- ACアダプタ駆動

定格

アラーム入力端子	Φ3.5mm 2P ミニジャック x8
アラーム入力方式	アクティブロー(5Vプルアップ)
アラーム出力端子	XLR4-32 タイプ (オス)
アラーム出力方式	リレー接点出力
電源端子	Φ2.1mm DC ジャック(5.5φ)
電源入力	DC 5V 0.5A
サイズ	W=150 x H=50 x D=200 mm (突起含まず)
本体質量	0.4kg